

Formulářové prvky - přepínač

*Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je **Mgr. Petr Pánek**.*



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

* Přepínač

Popis:

- **interaktivní prvek – může stát sám o sobě**
- **musí být vedle sebe minimálně dva**
- **prvek musí být propojen s vyhodnocovací buňkou**
- **není nutné propojovat všechny prvky na jednu buňku**
- **přepínač se musí vyskytovat v poli alespoň dvakrát**
- **propojení se provede u ostatních přepínačů automaticky**

Přepínač

Postup:


1. Na panelu Formuláře klepněte na prvek přepínače



Přepínač

Postup:

2. Stisknutím tlačítka myši a tahem myši vložíme prvek na list:




Kopírováním vytvoříme požadovaný počet ovládacích prvků.

Přepínač


Postup:

3. Klepneme myší na název přepínače, začne blikat kurzor, vymažeme název a přepínač přejmenujeme




4. Propojíme přepínače s konkrétní buňkou:

a) Klepneme na jakýkoliv z vytvořených přepínačů pravým tlačítkem myši:



Přepínač

b) Z nabídky vybereme **Formát ovládacího prvku
a **Ovládací prvek**:**



Úkol

Otevřete pracovní soubor s názvem Test z minulé úlohy nebo založte nový a doplňte otázku se třemi přepínači:

Která klávesa slouží obvykle jako nápověda:


F1

F2


F10?

Řešení

1. Zvolíme:



2. Vytvoříme skupinový rámeček:



Řešení

3. Vložíme tři prvky:

The image shows a screenshot of a web form titled "skupina 1". The form is set against a light gray grid background. It contains three radio buttons arranged vertically. Each radio button is followed by the text "přepínač 2". The middle radio button is selected, indicated by a black dot in the center of the circle. The other two radio buttons are unselected, showing only the outer circle.

4. Prvky uspořádáme a přejmenujeme.